

Bobine électromagnétique L-10

À utiliser pour détecter les fissures transversales

La bobine électromagnétique L-10 est spécialement conçue pour détecter les défauts transversaux dans les arbres, les broches et les composants similaires. Il peut inspecter des pièces jusqu'à 250 mm (10 po) de diamètre.

Le L-10 est doté d'un revêtement en résine résistant à l'usure et est fourni avec une pédale pour dynamiser la bobine et 3,6 mètres (12 pi) de câble d'alimentation flexible.



CARACTÉRISTIQUES

- Sortie CA
- Idéal pour la localisation des défauts transversaux
- Capacité de démagnétisation
- Contrôle mains libres par l'entremise d'une pédale
- Entièrement portable

Réglementation

Conçu pour le secteur +/- 10 %, surtension de catégorie II, endroits humides, degré de pollution 2 environnement

Toutes nos bobines L-10 portent les marquages UKCA et CE.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Forme d'onde	CA
Taille de la bobine	10,25 po/26cm de diamètre intérieur 15 po/38 cm de diamètre extérieur 2,5 po/6,3 cm de large
Intensité du champ	3 600 ampères-tours
Cycle de service	25 %, temps de mise maximum 15 s
Cordon d'alimentation	12 pi/3,6 m
Cordon de commande	6 pi/1,8 m
Poids	13 lb/6 kg
Électricité	115 V : 60 Hz, 15 A 220/230 V : 50/60 Hz, 7,5 A
Environnement	32-120 °F (0-49 °C), jusqu'à 100 % HR, jusqu'à 16 300 pi/5 000 m d'altitude, sans condensation

RECOMMANDATIONS DE L'UTILISATEUR

NUMÉROS DE PIÈCE

115 V : 630533

230 V : 630516

Accessoires

Indicateur de champ
étalonné de
00 G (105015)